

# Электропривод

## Электромагниты

ЭМ1.2,  
ЭМ1.3,  
ЭМ1.4



Предназначены для  
управления  
в системе  
дымоудаления  
противопожарного  
оборудования.

E-mail: [bvm@bvm-privod.ru](mailto:bvm@bvm-privod.ru)  
Сайт: [www.bvm-privod.ru](http://www.bvm-privod.ru)  
Instagram: @bvmprivod  
+ 7 (977) 000 75 16, +7 (495) 481 29 58  
Адрес склада: 142784, Москва,  
ул. Адмирала Корнилова, д. 61



## Технические характеристики

Наименование	ЭМ1.2   ЭМ1.3   ЭМ1.4
Номинальное напряжение, В	220   24   12
Род тока	2   3
Номинальная частота, Гц	Переменный   Постоянный
Режим работы по ГОСТ 3940	S2 (10с max)
Номинальное тяговое усилие	30
Габаритные размеры, мм	85x95x56,5
Присоединительные размеры, мм	2 места М4-8g; $\varnothing 47_{-0,34}^{\prime}$ ; 4 отв. М6-7H
Ход штока, мм	5,5
Масса, не более, кг	1,1
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP31
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ4